

超音波防獣撃退器

取扱説明書・保証書

本製品は、イノシシ、シカ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、カラスなどを撃退するものです。赤外線センサーで動物を感知し、強力な超音波、点滅ライト、警告音を発して害獣を追い払います。超音波、点滅ライト、警告音で撃退するため、罠の仕掛け、殺傷、化学薬品を使いません。

製品の特徴

赤外線センサーは、約8mの距離で害獣の動きを検知します。また、超音波の特定周波数に適応してしまった害獣に対しても、強力なライトと警告音（任意設定）で、効果的に追い払います。

ソーラーパネルでの充電について

- ソーラーパネルで充電するため、必ず日光の当たる場所に設置してください。
- 工場出荷時は充電が十分でないため、充電完了するまでは本来の性能を発揮しません。付属のUSBコードと市販の携帯充電アダプターで満充電してください。（充電完了まで約6時間、充電中はセンサー部分が赤色になります。充電完了時は青色になります。）または周波数の切替スイッチを任意のモードに設定の上、直射日光で充電してください。（約16時間かかります。）
- 雨天や曇り、冬場など日照時間が短い場合は動作時間が短くなったり、動作しなくなることがあります。これは充電不足によるものです。晴れた日が続くと動作します。
- 充電が十分にもかかわらず動作時間が短い場合は、充電電池やソーラーパネルの寿命が考えられます。通常、充電電池は充電回数で約500回です。ソーラーパネルと電池の修理と交換ができませんので、新しい商品をお買い求めください。

使用上の注意

- 本品は害獣からの畑や庭の被害軽減や、犬や猫の糞尿被害を軽減するための物です。この用途以外には絶対に使用しないでください。
- 風や振動などで外れないようしっかり固定してください。特にベランダ等で使用される時は、本品が落下して人や物に当たったりしないよう十分ご注意ください。
- アラーム音によりご近所や周りの方に迷惑にならないよう、十分ご配慮の上、設置、ご使用ください。
- 本品は害獣からの被害を防止することを保証するものではありません。動物の個体差等により効果がない場合があります。

設定と設置

1. 太陽光で効率よく充電ができるように、ソーラーパネルの上にある透明な保護シールをはがしてください。
2. 害獣への効果を高めるために、害獣が向かってくる方向に本体を設置してください。
3. 設置時の高さは、対応害獣の大きさによって異なります。大きな害獣に対しては、高い位置に設置する必要があります。本体上部を地面から22～25cmに保つとより効果的です。安定して設置する場合はフェンス等への設置を推奨します。

赤外線センサーについて

原理は、検知範囲内に放射状に照射された赤外線により、動物から発せられる熱源の変化を検知するものです。動物が赤外線の検知範囲内にあっても、以下のような場合はセンサーが正常に反応しない場合があります。

- 動物の動きが小さい場合
- 赤外線センサーに向かって直進した場合
- 雨の日など周囲と害獣の温度差が少ない場合
- ガラスやアクリル板などの障害物がある場合

また、以下のような場合は、動物がいなくてもセンサーが反応し、装置が作動する場合があります。

- 草木などの葉や枝が風で揺れた場合
- 熱風などが流れ込んで、周囲温度の変化が生じた場合
- 周囲の反射物などにより、センサーの検知範囲の温度差が出た場合

裏面もあります

よくある質問

Q：購入後1カ月は動いていましたが、今日動かなくなりました。不良品でしょうか。

A：電池の電力を予想以上に消費したり、充電不足により動作電圧が下がりすぎると装置が動作しないことがあります。その場合、USBコードで満充電の上、再度機能するかテストをしてください。それでも作動しない場合は保証期間内なら無償で交換いたします。お近くのコメリ店舗までご連絡ください。

Q：動物が現れなくても動作してしまいます。

A：赤外線センサーの感度が高いため、葉が揺れたり、熱風が流れたりすると作動する場合がありますが故障ではありません。機器を1分間オフにするか、別の取り付け場所に変更して、誤動作しないようにしてください。

仕 様

型番	GH-511	防水規格	IP44
使用電池	ニッケル水素充電電池 3.7V×2000mAh 1本		
消費電力	待機時 0.3mAh 動作時 35mAh		
音波周波数	13.5kHz ～ 45.5kHz		
有効範囲	左右 110度 上下 30度	検知距離	約 8m
本体寸法 (約)	(幅)90×(奥行)75×(高さ)118mm (杭つき 326mm)		
付属品	設置用杭1セット 充電用 USB ケーブル 1本		

<材質> 本体：ABS 樹脂 支柱：アルミニウム パネル：シリコン

保 証 書

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に商品をお持込みになり本書をご提示の上、交換をご依頼ください。

品 名	超音波防獣撃退器		お買い上げ日		保証期間
型 番	GH-511		年 月 日		お買い上げ日より1年
お客様	ご住所	〒	販売店	住所・店名・電話	
	氏 名				
	電 話				

・保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。 ※未記入の項目があると保証が受けられませんので必ずご記入ください。

- (1) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (4) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換。
 - (5) 本書のご提示がない場合。
 - (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (7) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障または損傷。
 - (8) 一般家庭用以外への使用による故障または損傷。
- ・本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。
- ・本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料交換をお約束するものです。ご記入されたお客様の個人情報は、交換の際のみに使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

株式会社 コメリ
〒950-1492
新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China